

# Enphase IQ Battery 3T

Le système de stockage AC tout-en-un **IQ Battery 3T** est **fiable, intelligent, simple** et **sûr**. Il a une capacité de stockage totale de 3,5 kWh et comprend quatre micro-onduleurs intégrés, offrant une puissance nominale de 1,28 kW. Les installateurs peuvent rapidement concevoir le bon dimensionnement du système pour répondre aux besoins des clients ayant une nouvelle installation solaire ou déjà existante.



## Un système fiable

- Enphase IQ8 Series Microinverters, des micro-onduleurs fiable, qui ont fait leurs preuves
- Garantie limitée de 15 ans
- Quatre micro-onduleurs IQ8X-BAT intégrés
- Refroidissement passif (aucune pièce mobile/aucun ventilateur)

## Un système intelligent

- Mise à jour à distance du logiciel et du micrologiciel
- Surveillance et contrôle basés sur des applications mobiles
- Assistance à l'autoconsommation

## Un système simple

- Système de batterie AC complètement intégré
- Installation plug-and-play rapide et facile
- Interconnexion avec le câblage AC domestique standard

## Un système sûr

- Sécurité des batteries testée
- Chimie au Lithium-fer-phosphate (LFP) pour une sécurité et une longévité optimales

# IQ Battery 3T

## NUMÉRO DE MODÈLE

ENCHARGE-3T-1P-INT

Système de stockage IQ Battery 3T avec micro-onduleurs de la Enphase IQ Microinverter intégrés et unité de gestion de batterie (BMU). Inclut :  
- Une unité de base IQ Battery 3T (B03-T01-INT00-1-2)  
- Un kit de carénage IQ Battery 3T contenant un couvercle et une platine de fixation murale (B03T-C-0430-O)

## SORTIE (AC)

Puissance de sortie nominale (continue)	1,28 kVA
Tension nominale/plage	230/184-253 VAC
Fréquence nominale/plage	50/47-52 Hz
Courant de sortie nominal	5,6A
Facteur de puissance (ajustable)	0,85 (capacitif) . . . 0,85 (inductif)
Interconnexion	Monophasé
Courant de panne de court-circuit AC maximum sur 3 cycles	2,8 Arms
Rendement global <sup>1</sup>	89%

## BATTERIE

Capacité totale	3,5 kWh
Capacité utile	3,5 kWh
Rendement	96%
Tension CC nominale	67,2V
Tension CC maximale	75,6V
Plage de température ambiante de fonctionnement	-15°C à 55°C (5°F à 131°F), sans condensation
Plage de température de fonctionnement optimale	0°C à 30°C (32°F à 86°F)
Chimie	Lithium-fer-phosphate (LFP)

## DONNÉES MÉCANIQUES

Dimensions (L×H×P)	430 × 775 × 188 mm (16,9 × 30,5 × 7,4 pouces)
Poids	Une unité de base individuelle de 40,5 kg (89,3 lb) plus un couvercle et une platine de fixation murale de 8,3 kg (18,3 lb) ; total 48,8 kg (107,6 lb)
Boîtier	Extérieur – IP55
Refroidissement	Convection naturelle – Aucun ventilateur
Altitude	Jusqu'à 2 500 mètres (8 200 pieds)
Montage	Montage mural

## CARACTÉRISTIQUES ET CONFORMITÉ

Compatibilité	Compatible avec les systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique. Compatible avec Enphase M215 Microinverter, Enphase M250 Microinverter, Enphase IQ Microinverters, onduleurs string photovoltaïques <sup>2</sup> et Enphase IQ Gateway Metered.
Communication	Sans fil 2,4 GHz
Services	Autoconsommation
Surveillance	Options de surveillance à l'aide de la plateforme installateurs Enphase et de l'application Enphase ; Intégration de l'API
Conformité	Synergrid C10/11, UN 38.3, EN 62040.1, VDE AR-N 4105:2018 EMI : CE, EFT, ESD, surtension, baisses et interruptions, CRF Module de cellules : CEI 62619:2017, UN 38.3, UL 1973 Onduleurs : EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62909-1:2017, EN 50549-1:2019 Déclaration de conformité CE <sup>3</sup> : Directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE, Directive basse tension (LVD) 2014/35/UE, Directive sur la restriction des substances dangereuses (RoHS) 2011/65/UE, Directive sur les équipements radioélectriques (RED) 2014/53/UE, Directive sur les batteries 2006/66/CE

## GARANTIE LIMITÉE

Garantie limitée	Capacité > 60 %, jusqu'à 15 ans ou 6000 cycles <sup>4</sup>
------------------	---

1. AC vers batterie vers AC à 50% de puissance nominale
2. Prend en charge tous les onduleurs de chaîne photovoltaïques, y compris Fronius, SolarEdge, SMA, SolarMax et Kostal.
3. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : <https://enphase.com/fr-be/installers/resources/documentation>.
4. Selon la première éventualité. Des restrictions s'appliquent.

### Remarque concernant les produits tiers :

Tout produit de fabricant ou importateur tiers utilisé pour installer ou mettre en service un ou plusieurs produits Enphase doit être conforme aux directives et exigences de l'UE en vigueur dans l'espace économique européen (EEE). Il incombe à l'installateur de confirmer que tous ces produits sont correctement étiquetés et disposent des documents justificatifs conformes requis.

### Fabricant :

Enphase Energy, Inc.,  
47281 Bayside Pkwy, FREMONT, CA, 94538, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE  
TÉL. : +1 707-763-4784

### Importateur :

Enphase Energy NL B.V.,  
Het Zuiderkruis 65, 5215MV, 'S-HERTOGENBOSCH, PAYS-BAS  
TÉL. : +31 73 3035859

Pour en savoir plus sur les offres d'Enphase, visitez le site <https://enphase.com/fr-be>

© 2023 Enphase Energy. Tous droits réservés. Enphase, les logos « e » et CC, IQ et certaines autres marques répertoriées à l'adresse <https://enphase.com/trademark-usage-guidelines> sont des marques commerciales d'Enphase Energy, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Données sujettes à modification.

IQB-3T-DS-0113-FR-BE-INT-04-21-2023

